

## OGRZEWACZ NOWORODKOWY IR

### Dane techniczne IR-10:

- |                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Zasilanie                                        | - 230 V 50Hz                  |
| 2. Moc promiennika                                  | - 700 W                       |
| 3. Klasa ochronności                                | - I stopień ochrony BF        |
| 4. Regulacja mocy grzania ze skokiem 35W            | - od 0-700 W: 20 stopniowa    |
| 5. Zegar APGAR                                      | - sygnały po 1, 3, 5 minutach |
| 6. Tryb ograniczania mocy                           | - po 15, 30 minutach          |
| 7. Pamięć nastawu mocy                              | - automatyczna                |
| 8. Zakres pomiaru temperatury                       | - od 10-60°C                  |
| 9. Dokładność pomiaru                               | - ±0,3°C                      |
| 10. Odczyt temperatury                              | - z rozdzielczością ±0,1°C    |
| 11. Czujnik temperatury                             | - półprzewodnikowy            |
| 12. Alarmy zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury |                               |

### Wymiary:

szerokość: 700 mm  
 wysokość: 1630-1930 mm  
 głębokość: 560 mm bez podstawy  
 waga: ok. 30 kg  
 regulacja kąta obrotu głowicy grzejnej: ±90°  
 średnica kółek: 60 mm  
 wymiary podstawy: 750 x 650 mm

### Wymiary IR 10:

wymiary ogrzewacza:  
 680 x 550 x 370 mm  
 waga: ok. 7 kg



IR-10MB

IR-10

**Montaż:** bezpośrednio do ściany lub do wybranych stolików zabiegowych